

LOOP 교정기 [전압/전류 발생기] TEK KNOW 100



◆ 제품의 특징

- 출력전류 : 0 - 24 mA Loop 교정 (1K load, 24V Loop Supply)
- 출력전압 : 0 - 24 V
- 정확도 : 0.025%
- 간단한 키페드 동작
- 자동스텝 및 자동램프 업/다운 기능
- 0-20mA 또는 0-24mA 선택기능
- 0-100% 입력, 스텝업/스텝다운 기능
- 경고음 발생기능 (출력단자 Open시)
- 보급형 모델로 저비용 고기능 측정
- 현장 교정에 적합한 휴대형 타입

전기적 사양

	범위	분해능	정확도
전류(A)	0 ~ 4 mA	1 μ A	\pm 0.025% \pm 10 μ A
전류(B)	4 ~ 20 mA	1 μ A	\pm 0.025% \pm 5 μ A
전류(C)	20 ~ 24 mA	1 μ A	\pm 0.025% \pm 5 μ A
전압(A)	0 ~ 4 V	1 mV	\pm 0.05% \pm 10 mV
전압(B)	4 ~ 20 V	1 mV	\pm 0.05% \pm 5 mV
전압(C)	20 ~ 24 V	1 mV	\pm 0.05% \pm 5 mV

일반 사양

배터리 타입	9V 알카라인 배터리 (외부전원입력 : 9 ~ 15V)
표시창	4 + 5 Digits
사용온도	0 ~ 50° C
사용습도	85% R.H 이하
보관온도	-20 ~ 60° C
크기	88 x 168 x 26 mm
전체크기	345 x 160 x 180 mm (w-h-d)
무게	330 g
구성품	이동용 가방, 사용설명서, 9V 배터리, 테스트 리드선, 악어클립